

FX-2200LCD-U

La Serie FX de Forza ofrece un mayor nivel de protección especialmente diseñada para equipos de oficina



De alto rendimiento como servidores, dispositivos electrónicos sensibles y componentes para cine en el hogar. Cuenta con protección de línea coaxial y un monitor LCD, además de un sistema de batería (UPS), el cual le deja suficiente tiempo para grabar la información importante y apagar todo el equipo con seguridad durante cortes de luz. El sistema UPS de la serie FX viene en dos configuraciones distintas: 1500 y 2200VA. Diseñado para Sistema de cine en el hogar/ Servidores & Redes

Características

- UPS inteligente con topología interactiva en línea
- Unidad de reserva para emergencia
- Completa protección de regulación AVR
- Control simplificado con monitor LCD de última generación
- Protección de línea coaxial
- Protección para redes y línea telefónica contra sobretensiones
- Software ForzaTracker
- Incluye cable USB
- Calidad de confianza
- Sistema respaldado con una garantía de tres años, con un límite de 2 para las baterías



Ideal para



2200VA

NIVEL DE PROTECCIÓN **5**

- + Interruptor
- + Protector de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería

MPN	FX-2200LCD-U
General	
Capacidad	2200VA/1200W
Entrada	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	166-280VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe de CA	NEMA 5-15P
Salida	
Tensión nominal	220V +/- 10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz en modo de batería
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Número total de salidas	8 (NEMA 5-15R)
Respaldo total con batería y protección contra sobrecargas	6
Protección contra sobrecargas solamente	2
Protección para Internet	RJ-45
Protección para teléfono/módem/Fax	RJ-11
Protección de línea coaxial	Incluida
Administración mediante puerto USB	Incluida
Batería	
Tipo y número de baterías	12V/9Ah (2)
Tiempo de autonomía	81 min**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 6 horas
Regulación de tensión	
Regulación automática de tensión	Incluida
Regulación de frecuencia	
Selección de frecuencia automática	Incluida
Transferencia a línea/batería	
Tiempo de transferencia típico	2-4ms
Transferencia por baja tensión de línea a batería (120/220V)	166VCA
Transferencia por alta tensión de línea a batería (120/220V)	145VCA
Alarmas/ indicadores	
Indicadores visuales	Práctica pantalla LCD con iluminación de fondo azul que indica el estatus de las baterías, el voltaje de entrada/salida y el modo de operación.
Alarma audible	Modo de batería: se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: se activa cada 1 segundo Sobrecarga: se activa cada 0.5 segundo Falla: sonido continuado
Protección	
Protección total	Regulación de tensión de línea: 110%+20%/-10%; después de 5 minutos interrumpe el paso de corriente y pasa al modo de falla. 120%+20%/-10%; interrumpe de inmediato el paso de corriente y pasa al modo de falla. Modo de batería: 120%+20%/-0%; interrumpe de inmediato el paso de corriente
Joules	660J
Características especiales	
Opción de "arranque en frío"	Incluido
Recarga automática	Incluida
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-15-45°C
Humedad relativa	De 0 a 90% no condensada
Nivel de ruido	<40 dB a un metro de distancia de cualquier superficie

MPN	FX-2200LCD-U
Características físicas	
Interruptor de encendido	Incluido (con luz)
Carcasa	Plástico, retardador de llama
Color	Negro
Longitud del cable	1,2m
Dimensiones	389x142x196mm
Peso	11.3kg
Información adicional	
Garantía	3 años*

* Límite de 2 años en las baterías

** Calculado con una computadora individual más monitor al 7% de carga

